Amplificador Yamaha A -S801

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor Capacitancia del capacitor: 12 mF

Ajustes del amplificador Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / +/- 0.5dB /

Potencia por canal (8): 100W

Relacin seal-ruido: 104 dB / Directo /

Relacin seal/ruido (Phono MM/MC): 82 dB

Factor de amortiguamiento : 240 Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de Inea: 200mV47k Fono MM/MC: 3 mV47 k Salida REC: 200 mV1 k

Conectores

Entradas: FonoUSB BCoaxial S/P-DIFptico

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 5 pares

Salidas: subwoofer Acstica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 2 pares

A los auriculares: 6.35 mm (conector) Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Caractersticas y capacidades

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos Ajuste de balanceAjuste de nivelLoudness

Avanzado: Conexin directa (By-pass/Directo)Apagado automtico fuente de alimentacinetapa fono

MMconexin de altavoz adicionalBi-Wiring

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interno Consumo de energa: 270 W Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x387x152 mm

Peso: 12,1 kg

Funciones opcionales del amplificador y capacidades: conector USB para cargar dispositivos conectadosConector USB

para cargar dispositivos conectados5 W Dimensiones (WxDxH): 435x387x152 mm

Peso: 12,1 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Conector USB para cargar dispositivos

conectados5 W

Dimensiones (WxDxH): 435x387x152 mm

Peso: 12,1 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Conector USB para cargar dispositivos

conectados