

# SAI Powercom RPT-1025AP Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 165 – 300 V

Frecuencia de entrada: 45 a 66 Hz

Bypass (conexin directa): falta

## Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1025 VA Potencia efectiva de salida: 615 W

Tensin de ajuste: / 220, 230, 240 V /

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas : 4 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

## Defender

Defender : proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

Interfaces controles: USB

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 164x146x360 mm

Peso: 8,4 kg