

SAI Powercom RPT-800AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5 min

Autonoma a media carga: 10 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160 - 275 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia efectiva de salida: 480W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 5%

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal(aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

C13/C14 redundante: 3 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin

de lnea de datos Zumbador

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

4 kg

4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de línea de datos Alarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de línea de datos Alarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

4 kg

4 kg