

# Amplificador Phonic MAX 2500 Plus

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / + 0, - 1 dB /

Potencia por canal (8 ) : 500W / 1500W en puente /

Potencia por canal (4): 750W

Amortiguación factor: 300

Factor de distorsión armónica: 0.02 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 20 k

Entrada de línea: 10 k

Conectores

Al amplificador (principal): XLR/Jack

Salidas: Speakon

Acústica: 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: ajustar la sensibilidad de entrada / cada canal /

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 1500 W

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (WxDxH): 482x415x88 mm

Peso: 13,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg