

Generador Pramac E4000 230V

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,6kW

Potencia mxima: 3,1kW

Alternador: sncono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX200

Desplazamiento del motor: 196 cm

Potencia: 6,5 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,57 l/h / al 100 % de carga, 1,18 l/h al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 3,1 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 1,97 h / a 100 % de carga, 2.63 h al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de tomas (220/380V) : 2 uds

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 640x458x400 mm

Peso: 38 kg