

Generador Pramac ES3000 230V

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,2 kW

Potencia mxima: 2,6 kW

Alternador: snrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX160

Desplazamiento del motor: 163 cm

Potencia: 5,5 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,17 l/h / al 100 % de carga, 0,88 l/h al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 11 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 9,4 h / a 100 % carga, 12.5 horas al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de tomas (220/380V) : 2 uds

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 623x409x500 mm

Peso: 41 kg