

Amplificador Yamaha XH-200

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 40 – 20000 Hz / - 0,5 dB /

Potencia por canal (100/70V) : 200 W/200 W/

Relación señal/ruido (principal): 103 dB

Factor de distorsión armónica: 0.1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 20 k

Conectores

Entradas: RS-232

Al amplificador (principal): Euroblock

Acústico: 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Controles : Control de nivel / cada canal /

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Direct)Limitador

General

Alimentación: interna

Consumo de energía: 400 W

Consumo en espera: 5 W

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (WxDxH): 480x412x88 mm

Peso: 9,8 kg

Funciones y características adicionales del amplificador:Crossover incorporado y HPF