

SAI Powercom SPR-2000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de cambio a batera 8 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 155-300 V Frecuencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1400W

Tensin regulacin:

Forma de salida seal: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 8 uds

Slots C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de

lnea de datos alarma audible

Fusible automtico

Proteccin contra sobretensiones: 420 J

Interfaces controlar: RS-232 USB SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD) 84x428x563 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 22,5 kg