

# Amplificador Quad Vena

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 30000 Hz / - 0,5 dB /

Potencia por canal (8): 45 W

Relación señal/ruido: 108 dB

Factor de distorsión armónica: 0 .0009 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 450mV10k

Salida de pre-índice: 2300mV

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFóptico / 2 piezas /

RCA: 2 pares

Salidas de preamplificación: Coaxial S/P-DIFóptica

Acústica: 2 piezas

En auriculares: 3.5 mm (miniconector)

Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel

General

Remoto Remoto control

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 313x302x94 mm

Peso: 6,1 kg / caja metálica, 7,5 kg - madera /

Funciones y capacidades adicionales del amplificador: Conector USB (tipo A) para conectar equipos Apple Reproductor incorporadoBluetooth v3.0