

# Amplificador Yamaha A-S1100

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 1 – 20000 Hz / - 0,3 dB /

Potencia por canal (8): 90W

Potencia por canal (4): 150W

Relación señal/ruido: 100 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 90/83 dB

Factor de amortiguación: 250

Distorsión armónica: 0,025 % / Phono MM/MC: 0,005/0,02 % /

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200 mV/47 k

Entrada principal: 1 V/47 k

Fono MM/MC: 2.5/0,1 mV/47/0,05 k

Conectores

Entradas: Ponoentrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 4 pares

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp) Salida de control (IR)

Acústica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: indicador salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos Ajuste de balance Ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Apagado automático MM etapa phono etapa phono MC

conexión de altavoz adicional Bi-Wiring

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 350 W

Consumo en espera: 0,3 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x463x157 mm

Peso: 23,3 kg

3 kg

3 kg