

Amplificador Chord Electronics CPM 3350

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 3 – 200000 Hz / - 3 dB /

Potencia por canal (8): 220W

Potencia por canal (4): 300W

Señal Relación entre ruido y ruido: 93 dB

Factor de distorsión armónica: 0,05 %

Sensibilidad / Impedancia de canales

Entrada balanceada XLR: 94 k

Entrada de línea: 47 k

Presalida : 0.1 k

Conectores

RCA: 6 pares

XLR (equilibrado): 4 piezas

Preouts: Salidas de preamplificador (Pre-Amp)

Para acústica: 2 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 2 pares

Panel frontal: pantalla

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel control de nivel

Opcional: conexión directa (By-pass /Direct)

General

Control remoto:

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 420x355x133 mm

Peso: 19 kg