SAI EXA-Power SL 2000

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de cambio a batera: 6ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 120 -300 V
Corriente mxima: 20 A / interruptor 10/20 A /
Frecuencia de entrada: 38-70 Hz
Bypass (conexin directa): manual/automtico
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia mxima de salida: 1500 VA
Potencia efectiva de salida: 1200 W
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50 Hz
Tomas reservadas : 2 piezas
Batera
No incluidabatera
Tensin de batera externa: 24 V
Arranque en fro
Conexin de una batera externa
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoAlarma audible
Fusible: Fusible
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 55 dB
Dimensiones (HxWxD): 189x313x295 mm
Peso: 19,6 kg
6 kg
6 kg