

Amplificador Roksan Kandy K3 Integrated Amplifier

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 3 – 100000 Hz / - 3dB /

Potencia por canal (8): 150W

Potencia por canal (4): 300W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de amortiguamiento: 110 / 8 /

Factor de distorsión armónica: 0.005% / 1kHz, 8 ohmios /

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 510 mV/47 k

Conectores

Entradas: Fono

Al amplificador (principal) : RCA

RCA: 5 pares

Preouts: -Amp)

Sobre la acústica: 2 piezas

Sobre los auriculares: 3,5 mm (mini- Jack)

Panel frontal: indicador salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (derivación/directa) Etapa de fono MMBluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 330 W / a 8 ohm, 550 a 4 ohmios /

Consumo en espera: 25W

Dimensiones (AnxPrxAI): 432x380x102 mm

Peso: 14 kg