

Amplificador Parasound ZoneMaster 450

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base de elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros de amperios

Número de canales: 4

Rango de frecuencia: 10 – 60000 Hz / - 3 dB /

Potencia por canal (8): 50W / puenteado 160W /

Potencia por canal (4): 90W / 200W en puente /

Relación señal-ruido (principal): 112dB

Armónico distorsión: 1 %

Sensibilidad/impedancia de los canales

Entrada principal: 0.7 V

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Disparador: 3 piezas

Salidas : preamplificador (Preamplificador)

Acústico: 4 piezas / Euroblock /

Funciones y características

Ajustes: ajustar la sensibilidad de entrada / cada canal /

Avanzado: Conexión directa (derivación/directa)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 500 W / máximo /

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 220x254x51 mm

Peso: 2kg

Funciones adicionales del amplificador: un par de entradas de nivel de altavoz Euroblock
Par de conectores de entrada de nivel de altavoz Euroblock
Par de conectores de entrada de nivel de altavoz Euroblock
Par de conectores de entrada de nivel de altavoz Euroblock
Par de conectores de entrada de nivel de altavoz Euroblock