

Cargador de batera Extra Digital BM210

Ranuras de carga: 4 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Ni-CdNi-Mh

Marcos: AAAAA

Caractersticas

Indicacin de funcionamiento: pantalla

Canales de carga independientes: 4 piezas

Corriente de carga mnima: 200mA

Corriente de carga mxima: 1400mA / por 2 canales /

Corriente de carga (todos los canales): 1000mA

Nmero de ajustes: 8 piezas

Carga por goteo

Corriente de descarga mnima: 100 mA

Descarga mxima corriente: 500 mA

Funciones: Medicin de capacidadProteccin de sobrecargaPredescargaRecuperacin de capacidadResidual Verificacin de capacidadVerificacin de polaridadDeteccin de fallasProteccin anti-voltajesobrecalentamiento

General

Dimensiones (HxWxD): 148x100x45mm

Modelo diferencias: AAC2827 - suministrado sin pilasAAC2831 - suministrado con 4 pilas AA