

Amplificador Crown 135MA

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz / ± 1 dB /

Potencia por canal (8): 35W

Potencia por canal (100/70V): 35W / 35W /

Señal a -relación de ruido: 78 dB

Factor de distorsión armónica: 0.5 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 400mV

Salida de previo: 1000mV10k

Conectores

Entradas: Euroblock

RCA: 2 pares

Salidas de preamplificador: (Pre -Amp) / Euroblock /

Acústica: 1 pieza / clips /

Panel frontal: Indicadores

Características y funciones

Ajustes: ajuste de graves/ajuste de agudos/sensibilidad de entrada/cada terminal de entrada/ajuste de nivel

Avanzado : Conexión directa (derivación/directa)

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 241x352x105 mm

Peso: 3.7 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Alimentación fantasma para conectar un micrófono