

SAI RITAR RTM600 Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 175-265V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 600 VA

Potencia efectiva de salida: 360W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Zcalos reservados: 2 piezas

Batera

Capacidadbateras: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible: fusible

General

Operacin de temperatura : 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 143x97x314 mm

Peso: 4,6 kg

6 kg

6 kg