

SAI RITAR RTM800 Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 175-265 V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia de salida efectiva: 480 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Salidas reservadas: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Instaladabateras: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma sonora

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 153x100x324 mm

Peso: 5,8 kg