SAI RITAR RTM800 Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 175-265 V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V) Potencia mxima de salida: 800 VA Potencia de salida efectiva: 480 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz Salidas reservadas: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah Instaladabateras: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma

sonora

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C Dimensiones (HxWxD): 153x100x324 mm

Peso: 5,8 kg