

SAI RITAR RTM1000 Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 10ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 175-265 V

Corriente máxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 600 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Salidas reservadas: 2 piezas

Tomas sin reserva: 1 ud

Batería

Capacidad baterías: 7 Ah

Baterías instaladas: 2 uds

Arranque en frío

Protección

Protección: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, filtrado de ruido, alarma audible

Fusible: fusible

General

Operación de temperatura : 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 188x120x350 mm

Peso: 9,6 kg

6 kg

6 kg