

SAI RITAR RTP800 Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia efectiva de salida: 480W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz

Tomas reservadas: 2 uds

Batera

Batera capacidad: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Proteccion

Defender

Proteccion: Proteccion contra cortocircuitos Proteccion contra sobrecarga Filtrado de ruido Zumbador

Fusible: Automatico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 143x97x314 mm

Peso: 5,4 kg