

Amplificador Rotel RA-1592

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / $\pm 0,5$ dB /

Potencia por canal (8): 200 W

Relación señal-ruido: 103 dB

Señal-ruido relación (Phono MM/ MC): 80 dB

Factor de amortiguamiento: 600

Distorsión armónica factor: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 540mV100k

Entrada de línea: 340mV 100 k

Phono MM/MC: 5,2 mV47 k

Preamplificador de salida: 1900 mV0.1 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bcoaxial S/P-DIF / 3 uds / óptico / 3 uds / RS-232 entrada de control (IR)

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp) Salida de control (IR)

Acústica : 4 piezas

Salida de disparo: 2 piezas

A auriculares: 3 .5 mm (miniconector)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: conexión directa (By-pass/Directo) Etapa de fono MM conectar un altavoz

adicional Bi-Wiring controlar dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 500 W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 431x425x144 mm

Peso: 16,8 kg

Funciones adicionales y características del amplificador: Conector USB (tipo A) en el panel frontal
Adaptador USB Bluetooth incluido Conector RJ-45 para conexión al controlador