Amplificador ProAudio DMA-1508

Color
Tipo de dispositivo: amplificador- procesador
Propsito: concierto
Elemento base: transistor
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 8
Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz
Potencia por canal (4): 100 W / 4 canales + 2 canales 300 W /
Relacin seal/ruido (principal): 108dB
Factor de amortiguacin : 800
Factor de distorsin armnica: 0,07 %
Sensibilidad/impedancia de los canales
Entrada principal: 2.8 V24 k
Conectores
Al amplificador (principal): RCA
Disparador: 1 pieza
Acstica: 8 piezas
Salida de disparo: 1 unidad
Panel frontal : Pantalla
Caractersticas y funciones
Ajustes: Ajuste de nivel
Avanzado: Conexin directa (By-pass/Directo)
General
Fuente de alimentacin: Interna
Dimensin de montaje: 1U
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 480x364x44 mm
Peso: 5,9 kg
Caractersticas y capacidades adicionales del amplificador: Distribucin de potencia programable3 canales de 300 W y 4 x 100W4 x 300W y 2 x 100W5 x 300W Conector Micro-USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para controlDistribucin de energa programable 300W x 4 x 100W 4 x 300W x 2 x 100W 5 x 300W canalesMicro USB para control