

SAI Powercom RPT-1000AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160 - 275 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 600 W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 5%

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 3 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,5 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,5 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,5 kg

5kg

5kg