

# SAI Powercom RPT-600AP Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 160-275 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): falta

## Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 600 VA Potencia de salida efectiva: 360 W

Tensin de salida de distorsin: 5 %

Salidaforma de onda: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

Tomas reservadas: 3 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

## Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de

lnea de datos alarma audible

Interfaces de control: USB

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 140x100x278 mm

Peso: 4,2 kg

2 kg

2 kg