

Amplificador T+A PA 1000 E

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Capacitancia del capacitor: 60 mF

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 1 – 60000 Hz / - 3 dB /

Potencia por canal (8) : 140W

Potencia por canal (4): 250W

Relacin seal/ruido : 108 dB

Factor de amortiguamiento: 65

Factor de distorsin armnica: 0,004 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 500mV5k

Entrada de lnea: 250mV20k

Salida REC: 2500mV0.05k

Salida previa: 2500 mV0.05 k

Conectores

Entradas: Entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acstico: 2 uds

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: salida de auriculares

Funciones y caractersticas

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: conexin directa (By-pass/Direct)control de dispositivo externo / E2-Link /

General

Alimentacin alimentacin: interna

Consumo de energia: 600 W

Consumo en espera: 0,3 W

Dimensiones (WxDxH): 440x380x115 mm

Peso: 14 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Conector LAN (RJ-45) para controlConector LAN (RJ-45) para gestinConector LAN (RJ-45) para gestin