

# Motor Weima WM190FE-L

## Parámetros

Combustible: gasolina

Potencia: 16 hp

Potencia: 11,8 kW

Tipo de eje: Clave

Posición del eje: horizontal

Velocidad del eje: 1800 rpm

Diámetro del eje : 25 mm

## Características

Ciclo de trabajo: cuatro tiempos

Cilindrada: 420 cm<sup>3</sup>

Número de cilindros: 1

Refrigeración: aire

Diámetro : 90 mm

Recorrido del pistón: 66 mm

Capacidad del depósito de combustible: 6,5 l

Volumen de aceite del cárter: 1.6 l

Consumo específico de combustible: 374 g/kWh

Tipo de arranque: arrancador eléctrico

## Funciones y características

Funciones: engranaje reductor fusible de circuito

## General

Dimensiones: 490x430x530 mm

Peso: 37 kg

Diferencias de modelo: Modelo WM190F-S - arrancador manual Modelo WM190F-L - arrancador manual, paso- Reductor de bajada Modelo WM190FE-S - Arrancador eléctrico Modelo WM190FE-L - Arrancador eléctrico, engranaje reductor