

Motor Weima WM186FBE-S

Parámetros

Combustible: diésel

Potencia: 8,85 hp

Potencia: 6,5 kW

Tipo de eje: estriado

Posición del eje: horizontal

Rotación del eje: sentido antihorario

Velocidad del eje: 1800 rpm

Rendimiento

Ciclo de trabajo: cuatro tiempos

Cilindrada: 418 cm³

Número de cilindros: 1

Refrigeración: aire

Diámetro del pistón: 86 mm

Carrera: 72 mm

Capacidad del depósito de combustible: 5,5 l

Volumen de aceite del cárter: 1.65 l

Tipo de arranque: arrancador eléctrico

Funciones y características

Funciones: reductor

General

Dimensiones: 530x510x575 mm

Peso: 54 kg

Diferencias de modelo: Modelo WM186FB - Arrancador de retroceso Modelo WM186FB-S -

Arrancador de retroceso, engranaje reductor Modelo WM186FBE - Arrancador eléctrico Modelo

WM186FBE-S - Arrancador eléctrico, engranaje reductor