

SAI Fideltronik Ares 1000

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Autonoma a plena carga: 2 minutos

Autonoma a media carga: 12.5 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 170-264 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (directo conexin): ninguna

Fuera

Tensin de salida: Monofasica (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 600 W

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomacorrientes reservados: 2 unidades

Batera

Bateras instaladas: 2 unidades/12 V,7 Ah/

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: RS-232

General

Operacin de temperatura : 0 – 40 °C

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 175 x 120 x 430 mm

Peso : 12 kg