

Sensor de seguridad Ajax CombiProtect

Sensor de movimiento: Movimiento; Infrarrojo (PIR); Romper

Uso: en interior

Instalación: montado en pared

Conexión: inalámbrica

Protocolo de comunicación: Jeweller

Características y capacidades: ajuste de sensibilidad; inmunidad a mascotas; a prueba de manipulaciones / despegue; alerta de interferencia

Ángulo de cobertura horizontal: 88,5 °

Ángulo de cobertura vertical 80 °

Alcance: 12 m

Tiempo de activación: 0,15 s

Rango de comunicación: 1200 m

Fuente de alimentación: baterías / CR123A /

Tiempo de funcionamiento: 60 meses

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Dimensiones: 110x65x50mm

Peso: 92 g