## **Generador AKSA AAP 5500 E**

Combustible: gasolina Tensin de salida: 220 V Potencia nominal: 4 kW Potencia mxima: 4,5 kW Alternador: sncrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Briggs & amp

Stratton

Tamao del motor: 337 cm

Potencia: 11 CV

Tipo de arranque: Elctrico motor de arranque

Consumo de combustible: 2.5 l/h

Volumen del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 10 h

Refrigeracin del motor: aire Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 3 piezas

Nivel de ruido: 72 dB

Dimensiones: 695x555x580 mm

Peso: 80 kg

Modificacin del modelo: Modelo AAP 5500 - tipo de arranque: manual Modelo AAP 5500E - tipo de

arranque: arranque elctrico