

# Generador AKSA AAP 8000 E

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 6 kW

Potencia mxima: 6,5 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Briggs & amp

Stratton

Tamao del motor : 419 cm

Potencia: 15 HP

Tipo de arranque: Elctrico motor de arranque

Consumo de combustible: 3.1 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 8 h

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 3 piezas

Ruedas

Nivel de ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x555x580 mm

Peso: 86 kg

Modificacin del modelo: Modelo AAP 8000E - Salida de 220 V (monofsica) Modelo AAP 8000E3 -

Salida de 380 V (trifsica)Modelo AAP 8000E - Salida de 220 V (monofsico) Modelo AAP 8000E3 -

Salida de 380 V (trifsico)Modelo AAP 8000E - Salida de 220 V (monofsico) Modelo AAP 8000E3 -

Salida de 380 V (trifsico)