

# Multmetro Proskit MT -3112

Dispositivo: Abrazadera

Tipo: Digital

Medidas

Medidas: tensin corriente resistencia frecuencia

Características

Tipo de corriente: CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 6000 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Tensin CA mn.: 6000 mV

Tensin CA mx.: 600 V

Corriente AC max: 1000 A

Resistencia min.: 6000

Resistencia max.: 6 M

Número máximo mostrado: 5999

Resolución de pantalla: 3 5/6

Características y características

Características: "marcación" circuitos RMS verdadero rango automático apagado automático

Contenido del paquete: baterías sondas de medición estuche (bolsa)

General

Retroiluminación de la pantalla

Encendido: batería

Tipo de batería: 3xAAA

Dimensiones: 324x178x30 mm