

# Micrfono Monkey Banana Mangabey

Micrfono: estudio

Principio de funcionamiento: condensador (tubo)

Directividad del micrfono: unidireccional; bidireccional

Patrñ de imagen: cardioide; supercardioide

Resistencia nominal: 100 ohmios

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz

Sensibilidad: - 34 dB

Presin sonora: 135 dB

Relacin seal/ruido: 80 dB

Funciones y caractersticas: Conmutacin de DN

Conector de conexin: Conector propietario / Conector 7-pin /

Alimentacin: fantasma

Materialescajas: metal

Dimensiones: 181x51x51 mm

Peso: 430 g

Paquete : cardn antichoque ("araa")