

Proyector Hitachi CP-A352WNM

Color:

Uso principal: para presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHB

Modelo de lmpara: DT01411

Vida til 2500 h / 4000 modo ECO /

Potencia de la lmpara: 250 W

Brillo: 3500 lmenes/2400 Eco/

Contraste esttico: 4000:1

Reproduccin de color 16 millones de colores

Matriz

Tecnologa: 3LCD / 3x0,63" P-Si TFT /

Resolucin real: 1024x 768 pxeles/XGA/

Compatibilidad con formato de imagen: 4:3, 16:9, 16:10, 14:9

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Distancia de proyeccin, min: 0.09 m

Distancia de proyeccin, mx: 0,35 m

Diagonal de la imagen: 1,5 - 2,5 m

Zoom digital: 1,35 x

Zoom y enfoque: motorizado

Funciones y caractersticas

Caractersticas: protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocomponentecompuesto

Conectores de audio: entrada para entrada de micrfono3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds./RCA (audio) / 1 entrada y 1 salida /

Conectores de servicio: COM-puerto (RS- 232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB/30 en modo economico/

Potencia: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 85x345x303 mm

Peso: 3,8 kg