## **Generador AGT WAGT 220 DC BSB**

Combustible: Gasolina Tensin de salida: 380 V

Potencia mx.: 6,5kW / a 380V, 3,5kW a 220V /

Alternador: sncrono Generador de soldadura

Tipo de corriente de soldadura: CC Corriente mxima de soldadura: 220 A Dimetro mximo del electrodo: 5 mm

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Briggs & amp

Stratton Vanguard 13HP Motor de cilindrada: 391 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: Manual

Consumo de combustible: 2,8 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 7,1 I

Tiempo de funcionamiento continuo: 2.5 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire Caractersticas y caractersticas Funciones: contador de horas

General

Nmero de tomas (220/380 V): 2 piezas

Tomas de 220 V : 1 ud 16A

Tomas 380V: 1 ud 16A Nivel de proteccin: IP 23

Dimensiones: 820x560x540 mm

Peso: 90 kg