

Sensor de seguridad Ajax MotionProtect

Sensor de movimiento: movimiento; infrarrojo (PIR)

Uso en interiores:

Instalación: Montado en la pared

Conexión: Inalámbrica

Comunicaciones de protocolo: Jeweller

Características y capacidades: ajuste de sensibilidad; inmunidad a mascotas; a prueba de manipulaciones/roturas; interferencia alert

Ángulo de cobertura horizontal: 88,5 °

Ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance: 12 m

Tiempo de activación: 0,15 s

Alcance de comunicación: 1700 m

Fuente de alimentación: baterías

Tiempo de funcionamiento: 84 meses

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 80 %

Dimensiones: 110x65x50 mm

Peso: 86 g