

# Sensor de seguridad TriniX TRX-0800 PIR

Sensor de movimiento: ; Infrarrojo (PIR)

Uso en interiores

Instalacin: Montado en la pared

Conexin: almbrico

Alcance: 8 m

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 88x50x31mm