

Sensor de seguridad TriniX TRX-1221 PIR

Sensor de movimiento: ; Infrarrojos (PIR)

Uso en interiores

Instalacin: montado en la pared

Conexin: cableada

Caractersticas y caractersticas : Ajuste de sensibilidad

Alcance: 12 m

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 100x60x40 mm