

# Sensor de seguridad DSC LC-100PI

Sensor de movimiento: ; Infrarrojos (PIR)

Uso en interiores

Instalacin: pared/techo

Conexin: cableado

Funciones y Caractersticas: Ajuste de sensibilidad; Inmunidad a mascotas; A prueba de manipulaciones/a prueba de roturas

ngulo de cobertura horizontal: 90°

Alcance: 15m

Potencia: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 92x62,5x40 mm

Peso: 40g