

# Sensor de seguridad DSC LC-102-PIGBSS

Sensor de movimiento: Sensor de movimiento; Infrarrojo (PIR); Romper

Uso en interiores:

Instalacin: pared/techo

Conexin: cableada

Funciones y caractersticas: ajuste de sensibilidad; inmunidad a mascotas; a prueba de manipulaciones / despegue

ngulo de envoltura horizontal: 90 °

Alcance: 15 m

Potencia: 12V

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 118x62,5x41 mm

Peso: 110 g