

Sensor de seguridad Feron SEN11/LX-39

Sensor de movimiento: Iluminación

Uso en interiores:

Instalación: Pared/techo

Conexión: Con cable

Características y Características: ajuste de luz; ajuste de tiempo de activación

ángulo de cobertura horizontal: 180 °

Rango de acción: 12 m

Fuente de alimentación: 220V

Clase de protección: IP44

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 85x95x80 mm