

# Sensor de seguridad Feron SEN50

Sensor de movimiento: Iluminacin

Uso en interiores:

Instalacin: Techo

Conexin: Con cable

Caractersticas y funciones ajuste de luz; ajuste de tiempo de activacin

ngulo de cobertura horizontal: 360 °

Alcance: 6 m

Mx. potencia de conexin: 1500 W

Fuente de alimentacin: 220V

Clase de proteccin: IP20

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Dimensiones 52x52x63 mm