

# SAI Logicpower LPM-U825VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145-290 V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 825 VA

Potencia efectiva de salida: 577 W

Distorsin de tensin de salida: 10 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

Zcalos de reserva: 2 piezas

Batera

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de lnea de datosZumbador

Fusible : fusible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 153x100x305 mm

Peso: 5,65 kg

65kg

65kg