

SAI Logicpower LPM-L625VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 145-290V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofscica (220V)

Potencia mxima de salida: 625 VA

Potencia efectiva de salida: 437 W

Salida de distorsin: 10 %

La forma de onda de salida: es similar a una senoide (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7.5 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender : proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible: fusible

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 140x85x305 mm

Peso: 4,7 kg