

# SAI Logicpower LPM-L825VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 145-290 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

## Salida

Tensin de salida: Monofscica (220V)

Potencia mxima de salida: 825 VA

Potencia efectiva de salida: 577 W

Salida de distorsin: 10 %

La forma de onda de salida: es similar a una senoide (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas : 1 pieza

Arranque en fro:

## Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido alarma audible

Fusible: fusible

## General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (AlxAnxPr): 153x100x324 mm

Peso: 5,6 kg