

Amplificador Yamaha MA-2120

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 100W

Potencia por canal (4): 120W

Factor de distorsión armónica: 0.2 %

Conectores

Entradas: Euroblock / 6 uds /

RCA: 4 pares

Salidas : preamplificador (Preamplificador)

Acústico: 2 piezas

Salida de disparo : 1 pc

Panel frontal: indicadores entrada de audio / mini-Jack /

Características y funciones

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 60 W / 1/8 de potencia /

Dimensiones (WxDxH): 480x379x45 mm

Peso: 4,9 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Conector RJ-45 para conectar un controlador
Conector RJ-45 para conexión de controlador
Conector RJ-45 para conexión de controlador