

# Amplificador Bosch LBB-1938/20

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto/informativo

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 3

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz / +1,-3dB /

Potencia por canal (8): 480W

Potencia por canal (100/70V): 480W / 480W /

Relación señal/ruido (principal): 90 dB

Armónica distorsión: 1 %

Sensibilidad / impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 1000 mV/20 k

Salida de preamplificador: 1000 mV

Conectores

Al amplificador (principal): XLR / abrazaderas /

Disparador: 3 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 3 piezas

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ms: conexión directa (By-pass/Directo) emergenciaAlerta

General

Fuente de alimentación: interna/externa

Consumo de energía: 990 W

Dimensión de montaje : 3U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x370x145 mm

Peso: 25kg