

Amplificador Bosch PLE-1MA060

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: concierto / información

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz / +1,-3dB /

Potencia por canal (4): 60W

Potencia por canal (100/70V): 60W / 60W /

Relación señal/ruido: 70 dB

Distorsión armónica de relación: 1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 1000 mV 5 k

Conectores

Entradas: Euroblock

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Disparador: 1 pc

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 1 pc

XLR (balanceado): 1 pc

En auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: LED salida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada

Avanzado: Alarma

General

Fuente de alimentación: interna/externa

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x270x100 mm

Peso: 8,5 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Conector RJ-45 para conectar un controlador 5 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Conector RJ-45 para conectar un controlador 5 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Conector RJ-45 para conectar un controlador