

Amplificador Octave MRE 220

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: KT120TS, 6SN7, ECC802

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 20 - 70000 Hz

Potencia por canal (4): 220W

Relación señal/ruido (principal): 100dB

Factor de distorsión armónica: 0.1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 500mV25k

Entrada de línea: 1000mV50k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Acústico: 1 pieza

Características y ventajas

Conexión adicional: Directa (By-pass/Directa)

General

Fuente de alimentación: interna/externa

Consumo de energía: 500 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 488x412x229 mm

Peso: 31,4 kg